

الإتصال بشبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) بإستخدام جهاز (ZTE WF836F)


- الخطوة الأولى / تعريف جهاز الإستقبال اللاسلكي الى جهاز الحاسوب .
- الخطوة الثانية / إضافة جهاز موديم قياسي .
- الخطوة الثالثة / تكوين شبكة إتصال جديدة .

المتطلبات :


- 1- جهاز حاسوب يدعم منفذ (USB 2.0) .
- 2- نظام تشغيل ويندوز (WIN98) أو أحدث .
- 3- القرص الضوئي (مرفق مع جهاز الإستقبال اللاسلكي) .
- 4- سلك البيانات (مرفق مع جهاز الإستقبال اللاسلكي) .

أولاً / تعريف جهاز الإستقبال اللاسلكي الى جهاز الحاسوب


- 1- ضع جهاز الحاسوب وجهاز الإستقبال اللاسلكي في وضع التشغيل .
- 2- قم بتوصيل سلك البيانات من جهة جهاز الإستقبال اللاسلكي فقط .
- 3- عند إدخال القرص الضوئي الى مشغل الأقراص الضوئية بالحاسوب (CDROM DRIVER) يقوم النظام بالتنشغيل التلقائي وفتح نافذة جديدة :



- 4- عند الضغط على (USB DRIVER) يقوم النظام بإظهار نافذة جديدة




5- إضغط على (NEXT) فتظهر النافذة التالية :




6- إختيار البند الأول ثم إضغط على (NEXT) فتظهر النافذة التالية :




7- إضغط على (INSTALL) فتظهر النافذة التالية :






- 8- عند الإنتهاء إضغط على (Finish) .
- 9- للتعرف على رقم المدخل الذي قام جهاز الحاسوب بتحديدده لجهاز الهاتف اللاسلكي إتبع التالي :
- أ- قم بالضغط على (system / control panel / setting / start)
- ب- تظهر النافذة التالية :




- ج- إضغط على (Device Maneger) فتظهر النافذة التالية :



د- حدد رقم المدخل من خلال السهم المشار إليه

الخطوة الثانية / إضافة جهاز موديم قياسي جديد

- 1- قم بتوصيل سلك البيانات من جهة جهاز الحاسوب في أي مدخل (USB) .
- 2- الضغط على (phone and modem options / control panel / setting/ start) فتظهر النافذة التالية :




1- إختيار الرمز (Modems) أعلى النافذة ثم إضغظ على (Add) فتظهر النافذة التالية :



2- إضغظ على (Don't detect) ثم إضغظ على (Next) فتظهر النافذة :



3- إختيار الموديم (Standard 33600 bps Modem) (المشار إليه) ثم إضغظ (Next) فتظهر النافذة التالية :



4- إختيار المدخل المشار إليه بالسهم *

* رقم المدخل يعتمد على رقم المدخل المشار إليه في الفقرة (9 - د) في الخطوة الأولى أعلاه .

5- إنتظر حتى تتم عملية التعريف وتظهر النافذة التالية وإضغط على (Finish) .




الخطوة الثالثة / إنشاء شبكة إتصال جديدة


- 1- الضغط على (Network Connection / Control Panel / Setting / Start) .
- 2- الضغط على (New Connection / File) فتظهر نافذة جديدة كما هو مبين في الشكل :




- 3- الضغط على (Next) فتظهر النافذة التالية :




4- ضغط على (Next) فتظهر النافذة التالية :




5- يتم تحديد الخيار الثاني (Set up my connection manually) وإضغط (Next) فتظهر النافذة التالية :



6- إضغط (Next) فتظهر النافذة التالية وقم باختيار جهاز (Modem-Standard 33600 bps modem) : (com1)



7- إضغط التالي فتظهر النافذة التالية :



8- أدخل اسم (ISP) إضغط التالي فتظهر النافذة التالية

New Connection Wizard

Phone Number to Dial
What is your ISP's phone number?

Type the phone number below.

Phone number:
#777

You might need to include a "1" or the area code, or both. If you are not sure you need the extra numbers, dial the phone number on your telephone. If you hear a modem sound, the number dialed is correct.

< Back Next > Cancel

- 9- قم بإدخال رقم الهاتف (#777) في الخانة المخصصة كما هو مبين في الشكل أعلاه :
- 10- اضغط (Next) فتظهر النافذة التالية :

New Connection Wizard

Internet Account Information
You will need an account name and password to sign in to your Internet account.

Type an ISP account name and password, then write down this information and store it in a safe place. (If you have forgotten an existing account name or password, contact your ISP.)

User name:

Password:

Confirm password:

Use this account name and password when anyone connects to the Internet from this computer

Make this the default Internet connection

< Back Next > Cancel

- 11- اضغط الزر (Next) بدون إدخال (User name & Password) فتظهر النافذة التالية :



12- إضغط (إنهاء) فتظهر النافذة التالية :



13- إضغط الزر (Dial) فتظهر النافذة التالية :



14- عند نجاح عملية الإتصال تظهر النافذة التالية أسفل شاشة الحاسوب :

